

保證卡

客戶: _____

保證期間: 購買日期: _____年____月____日至
_____年____月____日止

產品名稱: _____ 機型: _____

本保證卡未經代理商蓋章及填注購買日期者無效,

◆ 憑本服務卡享用自購買日一年之內免費服務, 但若
係天災地變, 或人力因素導致產品故障, 以及保證期
間外調整修理服務時應酌情收取零件及技術服務費。

代理商:



高精度微量電子秤 操作說明書

PRECISION DIGITAL SCALE OPERATION MANUAL

SK / ATK / NS / NDS 系列
使用前請詳細閱讀本說明書

專業型

感謝您購買此電子秤, 為了正確使用本產品, 以確保
秤量準確性及使用壽命, 請在使用前仔細閱讀本說明書。

本產品適用於: 五金、西點烘焙、中藥秤量、電子產品、
化工、食品原料..等等多種用途。

型號: 高精度微量電子秤 (SK / ATK / NS / NDS 系列)

基本特性

- ◆ 用高精度秤重感測器、秤量快速且穩定。
- ◆ LCD 大屏幕顯示、高感度清晰背光指示
- ◆ 多種秤重單位顯示 g 克.斤兩.oz盎司.lb磅.兩
(◀ 指示符號為台兩單位顯示 "NS / ATK / SK")
- ◆ 分度值: 0.05g、0.1g、0.2g、0.5g、1g (依標準規格訂製)
- ◆ 電 源: 2只AA 3號 1.5V電池 OR DC 6~9V 200~500mA
- ◆ 具有扣重功能、具有超載警示功能。

按鍵功能

- | | |
|-------------|----------------------|
| 【開關】 開/關鍵 | 【單位】 單位轉換鍵 |
| 【扣重】 扣重/歸零鍵 | 【計數】 計算數量鍵 (ATK/NDS) |

校正功能

◆ 開機歸零後, 按住『單位』鍵不放, 螢幕顯示 "CAL", 此時再
按一下『單位』鍵, 螢幕閃爍校正所需的砝碼值(例:1200g x0.1g規
格則顯示 "1000.0 g" 閃爍), 此時在秤盤中心放置1000g標準砝
碼, 待穩定後顯示 "PASS" 後跳回秤重模式, 螢幕顯示
"1000.0g")表示校正成功, 取下砝碼即可開始秤量。

註: 務必需配備有標準砝碼才可自行校正, 以免造成秤量不準確。)

計數功能 (ATK / NDS)

◆ 開機歸零後, 長按『計數』鍵不放, 待螢幕顯示 pcs_25_, 按
『單位』鍵可選擇取樣計數值 25、50、75、100, 選擇完成後, 請
放上所選擇數值的物品數量, 例計算同樣大小的螺絲: pcs_25_, 這
時放上25個螺絲於秤盤上, 此時再按一下『計數』鍵, 螢幕顯示
pcs_25, 此時放上未知的螺絲數量, 即自動開始計算並顯示總數
量。

(若需返回秤量模式, 請在『單位』鍵按一下即可返回秤量模式。)

注意事項

- ◆ 為確保產品的使用壽命, 請不要將產品放置在過度濕熱的環境中。
- ◆ 當顯示螢幕出現低電壓符號 "LO" 請立即更換電池。
- ◆ 當秤盤上所加重量超過最大秤量時, 螢幕上會出現 "EEEE" 警
示, 請立即取下物品。
- ◆ 避免在電風扇或冷氣出風口前使用, 以免誤差過大。
- ◆ 若長時間不使用, 請取下電池, 以免造成永久損壞。
- ◆ 本產品只可作家庭使用, 不可作為其它商業用途。